



LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik

2873

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	230 V
---------------	-------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V AC
------------------	----------

- spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Stroom

Stuurstroom	100 mA
-------------	--------

Zekering

Miniatuurzekering	T 3,15 H 250
-------------------	--------------

- met reserve zekering
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)

Vermogen

Dimbare, conventionele trafo's	20 500 VA
--------------------------------	-----------

Vermogensverlies bij vollast	~ 5 W
------------------------------	-------

Materiaal

Kleur	n.v.t.
-------	--------

Bestandsdeel	kunststof/metaal
--------------	------------------

Afmetingen

Asmaat Ø	4 mm
----------	------

Besturing van TL-lampen

Compacte tl-lampen	3 100 W
--------------------	---------

Besturing van LED-verlichting

Dimbare 230 V retrofit-ledlampen	3 100 W
----------------------------------	---------

Besturing van gloeilampen

Gloeï- en halogeenlampen 230 V	20 500 W
--------------------------------	----------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Aansluitdiameter (massief)	1, 2,5 mm ²
----------------------------	------------------------

Soort belasting	inductief
-----------------	-----------

- met klem voor basisbelasting van netschakelaar

- met steekklemmen

Instellingen

- basishelderheid instelbaar

Samenstelling

- faseaansnijding

- met druk-uit-/wisselschakelaar

Toepassing

- met soft-klik

Veiligheid

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Temperatuur

Omgevingstemperatuur	5 45 °C
----------------------	---------

Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
------------	----------------

Hoofdesignreeks	LICHTBESTURING
-----------------	----------------

Secundaire design-lijn(en)	Huiselektronica
----------------------------	-----------------

Instructies

- Verwisselen van zekering zonder demontage van de afdekking mogelijk.